



**EXIDE**  
BATTERY CHARGER

**12/2 Li-Ion**

Návod na obsluhu



### NÁVOD NA POUŽITIE

- › Uistite sa, že vstupné napätie nabíjačky zodpovedá napätiu siete.
- › Zapojte nabíjačku do el. siete. Kontrolka LED by sa mala rozsvietiť na zeleno.
- › Pripojte červený kliešťový konektor na kladný (+) pól a čierny na mínus (-) pól batérie. Kontrolka LED sa zmení na červenú, čo znamená začiatok nabíjania.
- › Kontrolka LED bude zelená, keď bude batéria plne nabitá.

### VLASTNOSTI A FUNKCIE

- › Maximálna bezpečnosť: Žiaden prúd ani napätie ak nie je nabíjačka pripojená k batérii.
- › Udržiavacie nabíjanie: Nabíjačka sa môže použiť na udržiavacie nabíjanie, pokiaľ je vozidlo uskladnené alebo sa používa iba sporadicky.
- › Automatické overenie: Nabíjačka zastaví nabíjanie, ak napätie batérie nedosiahne 10V po dvoch hodinách nabíjania.
- › Obnovenie z nízkeho napätia: Ak napätie batérie klesne pod 8V, začne nabíjačka obnovovacie nabíjanie s 0,2A pokiaľ napätie nedosiahne 8V. Potom sa prúd automaticky zvýši na 0,5A pokiaľ napätie nedosiahne 10V.
- › Konštantný nabíjací prúd: Ak je napätie batérie nad 10V bude nabíjačka dodávať batérii konštantný prúd 2A, pokiaľ batéria nedosiahne napätie 14,2V.
- › Plávajúce nabíjanie: Nabíjačka sa prepne do režimu plávajúceho nabíjania a postupne znižuje prúd, keď batéria dosiahla 14,2V.

### INDIKÁCIA LED

- › Zelená, keď batéria nie je pripojená: nabíjačka je zapojená do el. siete.
- › Zelená, keď je nabíjačka pripojená k batérii: batéria je plne nabitá.
- › Červená: napätie batérie je medzi 8,0V-14,2V.
- › Červená bliká: napätie batérie je nižšie než 8,0V; alebo je indikovaný skrat; alebo nie sú konektory nabíjačky správne pripojené ku koncovkám batérie.

### TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Kapacita batérie	až do 360Wh
Napätie siete	100 - 240V 50/60Hz
Výstupné napätie	14.2V ° 0.2A
Výstupný prúd	2A ° 0.1A
Ochrana proti skratu	Áno
Ochrana proti prepólovaniu	Áno
Ochrana proti prebýjaniu	Áno
Prevádzková teplota	-10°C do 40°C
Teplota skladovania	-40°C do 70°C
Prevádzkova vlhkosť	5% - 95%RH
Certifikáty	<b>CE RoHS</b>

### UPOZORNENIE

- › Nevystavujte dažďu - iba pre použitie vo vnútri.
- › Udržujte mimo výbušných plynov alebo iskier.
- › Nezakrývajte nabíjačku počas používania.
- › Vypnite napájanie pred odpojením nabíjačky z batérie.
- › Udržujte mimo dosah detí.

Naskenuj pre návod v iných jazykoch  
[www.exide.info/motorbike](http://www.exide.info/motorbike)



ULTRA  
LIGHT  
WEIGHT

**EXIDE**  
BATTERIES

**Li-Ion**

Batérie pre Motocykle & Šport

[www.exide.info/motorbike-liion](http://www.exide.info/motorbike-liion)  
PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Exide Technologies  
výrobca originálnych autodiélov



1 - 360Wh

**EXIDE 12V/2A Li-Ion**

1 - 360Wh